



Návod k obsluze

Ubiquiti PowerBeam 5AC 500 s radomem

Popis produktu

PowerBeam 5AC 500 je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně 27 dBi MIMO 2x2 antény a ochranného radomu pro pásmo 5 GHz vhodná jako klientská jednotka nebo pro PtP spoj. Jednotka podporuje propustnost až 450 Mbps.

Balení obsahuje PoE adaptér.

Instalace zařízení

1. Zařízení připevněte na stožár nebo konzoli a antény nasměrujte. (Ubiquiti zařízení instalujte vždy dle pokynů v originálním tištěném manuálu přiloženém ke zboží)
2. Jednotku připojte ethernetovým kabelem k Ubiquiti PoE adaptéru do portu PoE.
3. Do portu LAN PoE adaptéru připojte ethernetový kabel vedoucí do PC, switchu nebo routeru.
4. PoE adaptér zapojte do zásuvky 230V.


Pozn.: Doporučováno je instalovat přepěťovou ochranu Ubiquiti UBNTETH-SP.

Konfigurace zařízení

1. Jednotky Ubiquiti Airmax a používají pro provoz síťový operační systém AirOS, který je lokalizován do češtiny. Aktuální firmware stahujte níže
<https://www.ubnt.com/download/airmax-ac>
2. Konfigurace zařízení probíhá přes webové rozhraní
3. Do prohlížeče zadejte adresu 192.168.1.20
 1. Jméno: ubnt
 2. Heslo: ubnt
4. **Ve webovém rozhraní nastavte výstupní výkon, tak aby v součtu se ziskem použité antény nepřesahoval max. povolené hodnoty EIRP dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-6**
5. **Nastavte zemi, ve které je zařízení používáno tak, aby byla dodržena platná legislativa pro používání zařízení**
6. **Zkontrolujte, zda zařízení nevysílá na kmitočtech určených pro meteorologické radary tj: 5635 a 5645 MHz.** Viz http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/info_czrad/

Pro detailní nastavení systému AirOS můžete využít originální anglický manuál, technickou podporu výrobce na stránkách <http://www.ubnt.com> nebo technickou podporu i4wifi a.s. na tech@i4wifi.cz.

Informace k likvidaci výrobku



Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

Společnost i4wifi a.s., tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb., č. 426/2000 Sb. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.



Kopii originálního Prohlášení o Shodě je možné stáhnout na stránkách výrobce
<http://www.ubnt.com/compliance>