



Návod k obsluze

Ubiquiti airCube ISP



Popis produktu

AirCube ISP je Wi-Fi router 2,4GHz, který vyniká výkonnou anténou a skvělým pokrytím každé domácnosti. Navíc integruje vzdálenou správu koncových zařízení a podporuje aplikaci UNMS™ Mobile pro rychlé nastavení.

Instalace zařízení

1. AirCube nabízí dva způsoby napájení. Pomocí PoE injektoru 24V/1A na portu **PoE IN** nebo Micro USB adaptérem 5V/2A do napájecího portu (Součástí balení nejsou napájecí zdroje).
2. Jakmile je zařízení napájeno, LED diody ve spodní liště se rozsvítí.
3. Port PoE Out WAN slouží k připojení airMAX klientské jednotky

Konfigurace zařízení

AirCube nabízí dvě možnosti konfigurace routeru. Rychlé nastavení pomocí aplikace UNMS™ Mobile pro mobilní zařízení (telefony, tablety) nebo vzdálená správa více Ubiquiti zařízení v UNMS softwaru.

Konfigurace v aplikaci UNMS™ Mobile:


1. Stáhněte si aplikaci UNMS na App Store (zařízení s iOS) nebo Google Play (Android).
2. Spustíte aplikaci UNMS (Android)
 - a. Klikněte na ikonu + pro přidání nového zařízení.
 - b. Vyberte **Discover** pro skenování okolních bezdrátových sítí
 - c. Vyberte ze seznamu airCube, aplikace UNMS aktivuje scanner QR kód na kameře telefonu.
 - d. Naskenujte QR kód na spodní straně airCube. Poté co je kód naskenován aplikace vrátí hlavní rozhraní. Nastavte zařízení pod záložkou Status -> Configuration.



3. Spustíte aplikaci UNMS (iOS)
 - a. Klikněte na ikonu Installer pro přidání nového zařízení.
 - b. Vyberte ze seznamu **airCube**, aplikace UNMS aktivuje scanner QR kód na kameře telefonu.
 - c. Naskenujte QR kód na spodní straně airCube. Poté co je kód naskenován aplikace vrátí hlavní rozhraní.
 - d. Ukončete aplikaci UNMS a připojte Vaše zařízení na SSID, které vysílá Ubiquiti jednotka s názvem **airCube-<MAC adresa>**
 - e. Po zadání WPA hesla (heslo je na spodní straně routeru), se vraťte do aplikace UNMS
 - f. Nastavte zařízení pod záložkou Configuration.

Pro detailní nastavení můžete využít originální anglický manuál, technickou podporu výrobce na stránkách <http://www.ubnt.com> nebo technickou podporu i4wifi a.s. na tech@i4wifi.cz.

Informace k likvidaci výrobku



Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

Společnost i4wifi a.s., tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 117/2016 a 118/2016 Sb. a směrnice 2014/53/EU. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.



Kopii originálního Prohlášení o Shodě je možné stáhnout na stránkách výrobce <http://www.ubnt.com/compliance>